
Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan

FHCK 07P6901/KS35A




Données générales	
Fonction	Elimination de l'arrière plan
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Portée Tw	10 60 mm
Plage de détection Tb (Tw max)	2 60 mm
Plage de détection Tb (Tw min)	5 10 mm
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante
Indication réception	LED verte
Indication sortie	LED jaune
Réglage de la portée de détection	Teach-in
Longueur d'ondes	660 nm
Suppression influence réciproque	oui





Données électriques	
Temps d'activation / désactivation	< 0,5 ms
Plage de tension +Vs	10 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	25 mA
Courant absorbé moyen	20 mA
Tension résiduelle Vd	< 1,8 VDC
Fonction de commutation	claire/sombre
Circuit de sortie	PNP
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Schéma d	e raccorder	ment
PNP	BN (1) WH (2) BK (4) BU (3)	• +Vs • ext. teach • light/dark Z • 0 V





• Sensibilité: réglable par touche Teach-in ou entrée externe Teach-in

Conditions ambiantes	
Température de fonctionnement	-20 +50 °C
Classe de protection	IP 65